

Czyszczony element	Zł cz (czoło ferruli) bezpo rednio lub przez adapter					
Typ obudowy	Długopis					
Produkt	NEOCLEAN-E			NEOCLEAN-EZ		NEOCLEAN-M
	E1	E2	E3	EZ1	EZ2	
Nr katalogowy	ATC-NE-E1	ATC-NE-E2	ATC-NE-E3	ATC-NE-EZ1	ATC-NE-EZ2	ATC-NE-M1
Pasuje do zł czy	MU, LC	SC, SC2, FC	SC, FC, ST, E2000, PC/APC	MU, LC	SC, SC2, FC	MPO, MTP (z pinami)
Długo (mm)	240	230	230	113 (bez nasadki: 104 / przedłu ony: 167)		205
Wydajno	> 750 czyszcze			> 400 czyszcze		> 600 czyszcze
Akcesoria	Typ obudowa pozwala na wymian zu ytego wkładu na nowy					
	Produkt wymienny wkład					
				jednorazowy		jednorazowy
Nr katalogowy	ATC-NE-ES1	ATC-NE-ES2	ATC-NE-ES3			

Czyszczony element	Zł cz (czoło ferruli) bezpo rednio					
Typ obudowy	Kaseta przesuwaj ca ta m czyszc c za pomoc przycisku					
Produkt	OPTIPOP				CLETOP-S	
	R1	R2	R3	R4	A Type	B Type
Nr katalogowy	ATC-RE-01	ATC-RE-02	ATC-RE-03	ATC-RE-04	14110501	14110601
Pasuje do zł czy	jedno/wielowłóknowe	jednowłóknowe	MT, MPO (z pinami)	MT-RJ (z pinami)	jednowłóknowe (idealna do 2.5mm)	jedno/wielowłóknowe bez pinów
Wymiary (mm)	124 x 35 x 83			125 x 35 x 85		
Wydajno	> 400 czyszcze			> 400 czyszcze		
Akcesoria	Typ wymienna ta ma					
	Produkt OPTIPOP RS			niebieska / biała		
	Nr katalogowy ATC-RS-01			14110700 / 14110710		

Czyszczony element	Zł cz (czoło ferruli) bezpo rednio					
Typ obudowy	Kaseta przesuwaj ca ta m czyszc c za pomoc d wigni				Karta	Kaseta
Produkt	CLETOP				OPTIPOP C	NEOCLEAN-R2
	Typ A	Typ B	Typ MT-RJ	Typ MPO		
Nr katalogowy	14100501	14100601	14100101	14100201	ATC-CA-01	ATC-NE-S
Pasuje do zł czy	2.5mm	1.25mm/2.0mm/2.5mm/3mm	MT-RJ (z pinami)	MT, MPO (z pinami)	jednowłóknowe	jedno/wielowłóknowe bez pinów
Długo (mm)	130 x 40 x 75			120 x 16 x 57		
Wydajno	> 400 czyszcze			12x na arkusz (10 arkuszy)		> 400 czyszcze
Akcesoria	Typ wymienna ta ma					
	Produkt niebieska / biała			OPTIPOP CS		jednorazowy
	Nr katalogowy 14100700 / 14100710			ATC-CS-01		

Czyszczony element	Zł cz (czoło ferruli) poprzez adapter					
Typ obudowy	Pałeczka					
Produkt	NEOCLEAN-S		Pałeczka CLETOP			
	S125	S250	do 1.25mm	do 2.5mm	do 2.0mm	do 2.0 oraz 2.5mm
Nr katalogowy	ATC-ST-01N	ATC-ST-02N	14100401	14100400	14100402	14100403
Pasuje do zł czy	1.25mm	2.5mm	1.25mm	2.5mm	zł cz do kamer HD	
Opakowanie	250 szt.		200 szt.	200 szt.	200 szt.	100 szt.

Czyszczony element	Czoło i kraw dzie boczne ferruli	
Typ obudowy	Pałeczka „rurka”	
Produkt	OPTIPOP P	NEOCLEAN-P
	P250	P125
Nr katalogowy	ATC-PP-02	ATC-NE-P1
Pasuje do zł czy	2.5mm	1.25mm
Opakowanie	200 szt.	200 szt.

UWAGI

- CLETOP, OPTIPOP i NEOCLEAN s zastrze onymi znakami towarowymi firmy NTT Advanced Technology Corporation.
- Inne nazwy firm, nazwy produktów, itp. zapisane w niniejszym dokumencie s znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami towarowymi firmy ka dej odpowiedniej firmy.
- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wersja ulotki - 201405

DYSTRYBUTOR W POLSCE:


 E-mail: ds@dataoptics.com.pl

Skontaktuj si z nami by uzyska wi cej informacji

<http://www.dataoptics.com.pl/>


NTT-AT - lider akcesoriów do czyszczenia poł cz wiatłowodowych przedstawia produkty z serii:

►►► NEOCLEAN® CLETOP® OPTIPOP®



NTT-AT to wiodący wynalazca i producent najwyższej jakości akcesoriów do czyszczenia portów w sieciach światłowodowych. Produkty te są najbardziej cenione wśród fachowców branży światłowodowej.



Dlaczego czyszczenie złączy jest ważne?

Człono ferruli złącza światłowodowego łatwo może ulec zabrudzeniu. Nawet niewielkie, niewidoczne gołym okiem zabrudzenie w okolicy rdzenia włókna światłowodowego może znacząco pogorszyć jakość transmisji. Może to skutkować uszkodzeniem rdzenia co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do awarii. Aby zapobiec tego typu problemom, zestawianie wszelkich kluczowych portów powinno być zawsze poprzedzone precyzyjnym czyszczeniem stykających złączy.



Przed czyszczeniem



Po czyszczeniu

Wiele awarii sieci światłowodowych jest powodowanych przez zabrudzone złącza. Aby zapobiegać NTT-AT opracowało pełną gamę akcesoriów czyszczących przeznaczonych do złączy światłowodowych. Nie wymagają użycia żadnych dodatkowych płynów czyszczących. Dokładnie usuwają wszelkie najdrobniejsze zanieczyszczenia między innymi takie jak kurz, strzępki tkanin, pyłki, pozostałości po płynach czyszczących np. IPA, łady potu i tłuszczu z dłoni instalatora. Ponadto są kompaktowe i łatwe w obsłudze.

Poniżej zestawienie dostępnych akcesoriów ma na celu ułatwienie wyboru konkretnego narzędzia czyszczącego.



Pasują do złączy		Czyszczenie czło ferruli			Czyszczenie czło i boków ferruli
Złącza na jedno włókno	Złącza LC/PC, LC/APC	Złącza MU/PC, MU/APC	NEOCLEAN-R2, NEOCLEAN-E1, OPTIPOP-R1/R2, OPTIPOP-C, NEOCLEAN-EZ1	CLETOP-S typ B, CLETOP typ B	OPTIPOP P125, NEOCLEAN-P125
	Złącza SC/PC, SC/APC	Złącza FC/PC, FC/APC	NEOCLEAN-R2, NEOCLEAN-E2, E3, OPTIPOP-R1/R2, OPTIPOP-C, NEOCLEAN-EZ2	CLETOP typ A/B, CLETOP-S typ A/B, typ A, typ B	OPTIPOP P250
	Adapter LC	Adapter MU	NEOCLEAN-E1, NEOCLEAN-S125, NEOCLEAN-EZ1	CLETOP STICK 1.25	
	Adapter SC	Gniazdo FA, Gniazdo FAS	NEOCLEAN-E2, E3, NEOCLEAN-EZ2	NEOCLEAN-S250, CLETOP STICK 2.5	
Złącza wielowłóknowe	Złącza MT bez pinów	Złącza MPO bez pinów	Złącza MTRJ bez pinów	OPTIPOP-R1, CLETOP-B, NEOCLEAN-R2	
	Złącza MT z pinami	Złącza MPO z pinami		OPTIPOP-R3, CLETOP-MPO	
	Adapter MPO z pinami lub bez	Złącza MPO z pinami lub bez		NEOCLEAN-M	

